




Funk-Alarmempfänger und Funk-Alarm-Steckdose VarioRec 6

Alarmempfänger VarioRec 6

Dieser praktische Steckdosen-**Alarmempfänger** meldet die Alarmrufe eines eingelernten Senders und zeigt sie **optisch** und **akustisch** an.




Bei Rufauslösung blinkt die **integrierte helle, Blitzleuchte** und ein **akustischer Signalton** ertönt. Zusätzlich kann dabei ein an der Empfänger-Steckdose angeschlossenes Gerät mit Strom versorgt und so eingeschaltet werden.



Blitzleuchte

Funksteckdose VarioRec 6



Ohne Signalton und ohne Blitzleuchte.

Die **Funksteckdose** schaltet bei Rufauslösung **NUR** einen an der Empfängersteckdose angeschlossenes Gerät ein, zum Beispiel eine Stehlampe.

Technische Daten	
Name	VarioRec 6 – Alarmempfänger 869 MHz / VarioRec 6 – Funksteckdose 869 MHz, weiß
Funktion	Alarmempfänger: Akustische und optische Signalisierung des Rufes, zusätzlich Betreiben eines elektrischen Verbrauchers Funksteckdose: Steckdosenschaltung eines elektrischen Verbrauchers
Bedienelement	Tasten
Anzeigen	LED-Anzeigen
Funkreichweite	bis ca. 30 m innerhalb von Gebäuden; abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, Störquellen und Bausubstanz
Betriebs-Frequenz	869,2125 MHz sichere Sozialalarmfrequenz mit EU-Zulassung
Netzspannung	230V AC
Schutzart	IP30
Abmessungen (BxHxT)	ca. 50 x 110 x 40 mm
Gewicht	ca. 150 g
Reinigung	Verwendung von Desinfektionsmittel gem. EN16615 bzw. nach VAH-Liste
Normerfüllung	DIN/EN 50134
Konformität	CE (RED RL, RoHS RL)

Katalog-Nr.	Artikel-Beschreibung
990.626.04	VarioRec 6 – Alarmempfänger 869 MHz
990.626.03	VarioRec 6 – Funksteckdose 869 MHz, weiß